

DIAGRAMA UNIFILAR



QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO	LUMINÁRIAS - (W)		TOMADAS - (W)				CARGAS	CONDUTOR	DJ.VATOR
	100	150	100	600	1200	1000	(W)	mm²	(A)
1	20	–	–	–	–	–	2200	2,5	15
2	20	–	–	–	–	–	2200	2,5	15
3	–	–	12	–	–	–	1200	2,5	15
4	–	–	12	–	–	–	1200	2,5	15
5	–	–	6	–	–	–	600	2,5	10
6	–	–	–	–	1	–	1200	2,5	20
7	–	–	–	–	1	–	1200	2,5	20
8	–	–	–	–	1	–	1200	2,5	20
9	–	–	–	–	1	–	1200	2,5	20
10	–	–	–	–	1	–	1200	2,5	20
11	–	–	–	–	1	–	1200	2,5	20
12	RESERVA							–	–
	TOTAL						14.600	–	–

SIMBOLOGIA

	LUMINÁRIA FLUORESCENTE C/ 1 OU 2 LÂMPADAS
	ARANDELA
	INTERRUPTOR COM 1,2 E 3 TECLA SIMPLES
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELA
	TOMADA MÉDIA À 1.10m DO PISO
	TOMADA BAIXA À 0.30m DO PISO
	TOMADA ALTA À 2.10m DO PISO(AR CONDICIONADO)
	TOMADA ALTA À 2.10m DO PISO(ACHEIRO)
	CONDUTOR FASE(PRETO, VERMELHO, BRANCO OU CINZA)
	CONDUTOR NEUTRO (AZUL CLARO)
	CONDUTOR RETORNO
	CONDUTOR TERRA (VERDE)
	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
	TOMADA P/ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PLACAS E SAÍDA
	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO 30x30x40
	TUBULAÇÃO PELO PISO

OBSERVAÇÃO: Os fios de retorno serão de 2,5 mm²

OBS - DEVERÁ SER RETIRADA TODAS AS CANALETAS/FIAÇÕES/TOMADAS APARENTES

Carimbos:

PREFEITURA DE TIMBÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SEPLAN

Obra:
REFORMA 2º PAVTO

Endereço:
Rua Sete de Setembro esq. Willian Butzke Sr. - Timbó - SC

Projeto:
PLANTA BAIXA ELÉTRICO

Resp. Técnico Projeto:

Data:	Escala:	Área:	Prancha:
Maio/2018	1/75	355,15m²	**ELE. 01**